

Toonkeuze	Functie
0 - 9	Aannemen deurgesprek
9	Intercommodus
# 0	Verbinding verbreken
# 101rr #	Direct nummer TLN1 wijzigen *
# 102rr #	Direct nummer TLN2 wijzigen *
# 103rr #	Direct nummer TLN3 wijzigen *
# 21x	DCSF-relais 1 schakelen *
# 22x	DCSF-relais 2 schakelen *
# 23x	DCSF-relais 3 schakelen *
# 31	Opvraging DCSF-ingang 1
# 32	Opvraging DCSF-ingang 2
# 33	Opvraging DCSF-ingang 3
# 41x	Conciërgefunctie aan/uit *
# 50	Licht
# 51	Systeem-besturingsfunctie 1 *
# 52	Systeem-besturingsfunctie 2 *
# 53	Systeem-besturingsfunctie 3 *
# 54	Systeem-besturingsfunctie 4 *
# 55	Systeem-besturingsfunctie 5 *
# 56	Systeem-besturingsfunctie 6 *
# 61	Deuropener
# 71	Doelgericht opbellen deur 1
# 72	Doelgericht opbellen deur 2
# 73	Doelgericht opbellen deur 3
# 81x	Chainopr.functie TLN 1 aan/uit *
# 82x	Chainopr.functie TLN 2 aan/uit *
# 83x	Chainopr.functie TLN 3 aan/uit *
# 801rr #	Chainopr.nummer TLN1 wijz.*
# 802rr #	Chainopr.nummer TLN2 wijz.*
# 803rr #	Chainopr.nummer TLN3 wijz.*
# 990	Functie deurautom.uitschakelen *
# 991 # 991	Functie deurautom.inschakelen *
# 910	Functiereset

x kan 0 of
1 zijn
0 = Uit
1 = Aan
rr = nieuw telefoon-
nummer
* Functie kan met
PIN (-code)
beschermd worden.

Voorbeelden

Deuopr. weerklinkt, deurgesprek aan-
men



+ Cijfer 0-9
indrukken

Deuropener ansturen bij bestaande
verbinding

61

Verbinding verbreken



of # 0

**De DCA 612-... moet altijd worden
gekozen om besturingsfuncties uit te
voeren.**

U wilt een besturingsfunctie uitvoeren; de
DCA is in dit voorbeeld aangesloten op de
aansluiting met het nr. 21.



21 # 50

U wilt bijv. het licht schakelen

Functie deurautomatiek inschakelen;
deze functie moet vanwege de hoge vei-
ligheidstrap met 2 x #991 worden inge-
toetst.



21
991
991

Functie deurautomatiek uitschakelen



21 # 990

Relais 1 schakelen;
x kan 0 of 1 zijn
0 = Uit, 1 = Aan



21 # 21x

Relais 2 schakelen;
x kan 0 of 1 zijn
0 = Uit, 1 = Aan



21 # 22x

Als u een **PIN** hebt vastgelegd, moet u na
het kiezen van de DCA de 4-cijferige PIN-
code en dan de functie intoetsen.



21 **PIN** # 50